



Manual do Usuário

PontoCerto

Controlador Digital de Temperatura para Freezers

Temperatura ideal para cervejas e bebidas

Desenvolvido e Produzido no Brasil

Korvexon Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 65.133.266/0001-06

www.korvexon.com.br



Instalação do PontoCerto

Siga os passos abaixo para começar a usar

1. Conecte o controlador à tomada

Conecte o **Korvexon PontoCerto** diretamente em uma tomada elétrica.

O display irá acender indicando que o equipamento está ligado.

2. Conecte o freezer ao controlador

Conecte o plugue do freezer na tomada de saída do PontoCerto.

A partir desse momento o controlador passará a gerenciar automaticamente o funcionamento do freezer.

Dica Korvexon: Se seu freezer tiver termostato interno, deixe ligado na posição de máximo congelamento.

3. Posicione o sensor de temperatura

Coloque o sensor de temperatura dentro do freezer.

Para melhor precisão:

- Posicione o sensor próximo às bebidas
- Evite contato direto com gelo ou nas paredes do freezer

4. Ajuste de temperatura (OPCIONAL)

O PontoCerto já vem configurado de fábrica para manter bebidas na temperatura ideal. **Faixa padrão de operação: 2°C a 4°C.**

Na maioria dos casos não é necessário alterar essa configuração.

Caso deseje ajustar a temperatura, utilize os botões do painel para definir o valor desejado.

OBS.: Ao ligar pela primeira vez, o PontoCerto aguarda cerca de 30 segundos para monitorar a temperatura certa e então decidir se deve ou não ligar o seu freezer ou geladeira.



Visualizando a temperatura configurada

O **Korvexon PontoCerto** permite visualizar os limites de temperatura configurados diretamente pelos botões do painel.

- Pressione o **botão esquerdo (◀)** para visualizar a **temperatura mínima configurada**.
- Pressione o **botão direito (▶)** para visualizar a **temperatura máxima configurada**.

O valor exibido no display indicará o limite atualmente configurado.

Alterando a temperatura

Para modificar um valor configurado:

1. Pressione **◀ ou ▶** para visualizar o valor desejado (mínimo ou máximo).
2. **Pressione e segure o mesmo botão de mínimo ou máximo (◀ ou ▶)** por alguns segundos.
O display indicará com a letra **E** que está em modo de edição.
3. Utilize os botões **◀ ou ▶** para ajustar a temperatura.

Salvando a configuração

Após definir o valor desejado:

Pressione e segure novamente qualquer botão.

O valor será **salvo automaticamente** e o display voltará ao modo normal.



Características do Produto

Produto: **Korvexon PontoCerto**

Tipo: Controlador digital de temperatura para freezers

Alimentação: **110–220V AC**

Sensor de temperatura: **NTC 10K**

Faixa de controle: **-9°C a +50°C**

Faixa padrão de fábrica: **2°C a 4°C**

Controle automático de acionamento do freezer para manter a temperatura configurada.

Recomendações de uso

- Não mergulhe o controlador em água nem deixe o equipamento à chuva.
- Não dobre, corte ou danifique o cabo do sensor de temperatura.
- Utilize o produto somente em tomadas com instalação elétrica adequada.
- Não abra ou modifique o equipamento.
- Em caso de dano no cabo ou funcionamento irregular, desconecte o produto da tomada.

Este produto foi desenvolvido para uso em **freezers e equipamentos de refrigeração domésticos ou comerciais**.

Garantia

O **Korvexon PontoCerto** possui **garantia de 12 meses** contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de compra.

A garantia não cobre:

- Danos causados por mau uso
- Alterações ou abertura do equipamento
- Danos causados por instalação elétrica inadequada

Suporte

Para suporte técnico ou dúvidas sobre o produto, entre em contato:

E-mail: suporte@korvexon.com.br